

SMART:

C 03/2007

ПРОГРАММА

С замком на двери водителя и дистанционным пультом управления с тремя клавишами.

MED 3200–MED 5000–MED 7000–MED AS3 Номенклатурный номер БОЛЕЕ 1821000000

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:

- Исключение мигания индикаторов направления при включении/выключении.
- Предварительный сигнал тревоги.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Дистанционный пульт управления с тремя клавишами, из которых одна для открывания багажника, другая – для открывания дверей, третья – для закрывания.
- Станция отключается оригинальным дистанционным пультом, как при открывании дверей, так и при открывании багажника. В этом последнем случае, чтобы включить систему, нужно открыть также и двери и затем закрыть их дистанционным пультом управления.
- Когда система включена, при открывании дверей ключом сигнализация включается; чтобы отключить сигнализацию нужно закрыть дверь, включить систему и отключить её пультом дистанционного управления.
- Если автомобиль оснащён оригинальными сенсорными радиолокационными датчиками, от них следует решительно отказаться.

med s.p.a. – Электронные системы
Assistenza Tecnica

Виа Раффаелло 33 - 42100 Реджо Эмилия (Италия)
Тел. +39 0522 511665 – Факс: +39 0522 500153
E-Mail med.service@med-italy.com

Assistenza Tecnica

СОЕДИНЕНИЯ:

ИТАЛЬЯНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРИК К СХЕМЕ

BLU CENTRALE MED – СИНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ MED

BLU/GIALLO CENTRALE MED – СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ MED

MOTORINO PORTA AUTISTA – МИКРО-ДВИГАТЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ

Chiusura - **Закрывание**

(**Negativo** a riposo, **positivo** in chiusura) – **Отрицательный** на паузе, **положительный** при закрывании

Filo **GRIGGIO/GIALLO**, pin 4 – Провод **СЕРЫЙ/ЖЁЛТЫЙ**, pin 4

Apertura - **Открывание**

Filo **GRIGGIO/GIALLO**, pin 4 - Провод **СЕРЫЙ/ЖЁЛТЫЙ**, pin 4

(**Negativo** a riposo, **positivo** in apertura) - **Отрицательный** на паузе, **положительный** при открывании

MOTORINO BAULE – МИКРО-ДВИГАТЕЛЬ БАГАЖНИКА

FILO NERO-ROSSO, pin 2 - Провод **ЧЁРНЫЙ /КРАСНЫЙ**, pin.2

Chiusura - **Закрывание**

Apertura - **Открывание**

(Filo **BLU/ROSSO**, pin 2 – Провод **СИНИЙ/КРАСНЫЙ**, pin 2

(Filo di potenza del motorino baule, **negativo** a riposo, **positivo** in apertura) – Провод электрической мощности микро-двигателя багажника, **отрицательный** на паузе, **положительный** при открывании.

BLU/ROSSO CENTRALE MED – СИНИЙ/КРАСНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ MED

Resistenza da: **Сопротивление:**

4,7 К Ом

¼ Ватт

[+30] 12 Вольт постоянного тока

PULSANTE INTERNO APERTURA/CHIUSURA PORTE SUL CRUSCOTTO – КНОПКА ВНУТРЕННЯЯ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ НА ПРИБОРНОМ ЩИТКЕ

Filo **ROSA**, pin 12 (**comando negativo chiusura porte**) – Провод **РОЗОВЫЙ**, pin 12 (**привод отрицательный закрытия дверей**)

Filo **NERO/BLU**, pin 16 (**comando negativo apertura porte**) – Провод **ЧЁРНЫЙ/СИНИЙ**, pin 16, (**привод отрицательный открытия дверей**)

GIALLO/ROSSO CENTRALE MED – ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ MED

PORTA AUTISTA – ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Filo **BIANCO/VERDE**, pin 18 (**segnale di stato porta autista**) – Провод **БЕЛЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ**, pin 18 (**сигнал состояния двери водителя**)

PORTA PASSEGGERO – ДВЕРЬ ПАССАЖИРА

Filo **GIALLO/NERO**, pin 19 (**segnale di stato porta passeggero**) – Провод **ЖЁЛТЫЙ/ЧЁРНЫЙ**, pin 19 (**сигнал состояния двери пассажира**)

SCATOLA FUSIBILI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA – КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОД ПРИБОРНЫМ ЩИТКОМ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

Connettore **MARRONE** a **8 poli** – **Коннектор (Соединитель) КОРИЧНЕВЫЙ 8-полюсный**

Connettore **MARRONE** a **12 poli** – **Коннектор (Соединитель) КОРИЧНЕВЫЙ 12-полюсный**

Connettore **BIANCO** a **40 poli** – **Коннектор (Соединитель) БЕЛЫЙ 40-полюсный**

Connettore **NERO** a **40 poli** – **Коннектор (Соединитель) ЧЁРНЫЙ 40-полюсный**

ВНИМАНИЕ: Приведённые данные носят исключительно рекомендательный характер и подлежат уточнению, поскольку могут быть выявлены изменения, внесённые в оригинальную установку фирмой-изготовителем.

med s.p.a. – Электронные системы
Assistenza Tecnica

Виа Раффаелло 33 - 42100 Реджо Эмилия (Италия)
Тел. +39 0522 511665 – Факс: +39 0522 500153
E-Mail med.service@med-italy.com